

Veri sayfası

# Uzaktan kumanda sistemi IKORE B Verici

IKORE B uzaktan kumanda, birçok özellik ve aksesuarla son derece özelleştirilebilir. Bu uzaktan kumandalar aynı zamanda operatörü güvenli ve verimli çalışmaya olanak sağlayan ergonomik bir tasarımla destekler.

## Özellikler

- Yüksek hassasiyetli iki adımlı düğme
- Çift Yönlü iletişim ile Çok Bantlı Radyo
- Karşı frekans yönetimi müdahaleler
- Harici çıkarılabilir EEPROM SIM modülü

## 2.4 GHz

- 2,4 GHz'de radyo iletişimi

## Faydalar

- Kolay ve hızlı bakım
- Darbelere karşı yüksek dayanıklılık
- Yenilikçi ergonomi

## Uygulamalar

- Kaldırma uygulamalarında kullanılır
- Vinç uygulamalarında

Kapsamlı teknik literatür  
[www.danfoss.com](http://www.danfoss.com) adresinde  
mevcuttur.



| Description                      | Value                             |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Durdurma işlevi                  | Cat. 3-PLd                        |
| Giriş Koruma derecesi            | IP65/NEMA4                        |
| Yoğuşma önleme sistemi           | N/A                               |
| Frekans bandı                    | 2.4 Ghz                           |
| Ana mekanizmalar (maksimum sayı) | Basmalı düğme 7                   |
| Yardımcı mekanizmalar            | N/A                               |
| Çıkarılabilir EEPROM             | Harici                            |
| Batarya modeli                   | BT11IK                            |
| Batarya ömrü                     | >80 saat (%100 görev döngüsü)     |
| Çalışma sıcaklığı aralığı        | -20 °C to 70 °C (-4 °F to 158 °F) |
| Ağırlık (batarya dahil)          | 315 gram                          |
| Teçhizat                         | El/omuz askısı                    |
| Ekran                            | N/A                               |
| Kablo bağlantısı                 | N/A                               |
| Alan sınırlayıcı                 | N/A                               |
| İlişkili alıcılar                | R11                               |